

Link do produktu: <https://www.teraled.pl/kanlux-czujnik-ruchu-pir-senzo-2000w-ip20-scienny-sufitowy-max-10m-czas-od-10s-do-30min-p-37675.html>



Kanlux czujnik ruchu PIR
SENZO 2000W, IP20,
ścienny/sufitowy, max 10m,
czas od 10s do 30min

Cena	52,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Kanlux-26821
Kod producenta	26821
Kod EAN	5905339268211

Opis produktu

Kanlux SENZO

Czujnik ruchu PIR
Szerokość [mm]: 102
Wysokość [mm]: 60
Zasięg czujnika [m]: max 10
Stopień IP: 20
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000
Moc maksymalna [VA]: 2000
Minimalny czas działania [s]: 10
Maksymalny czas działania [min]: 30
Kąt działania czujnika [°]: H360/V120
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Rodzaj czujnika: 2xPIR
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał: tworzywo sztuczne
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Regulacja czułości: 1
Długość [mm]: 102
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: 1
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie